



01-2020

# ATRIA MINI 66027 R \_ \_ \_



# B LIGHT

DESIGNED TO PERFECTION



3W

IP67



## IMPORTANT - IMPORTANT

### KEEP THE INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully before the mounting or use of the luminaire and keep them for future reference.

### CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement les instructions avant de monter ou d'utiliser le luminaire et conservez-les pour référence ultérieure.

### INSTALLATION

Installation has to be done by following the instructions, and carried out only by qualified personnel.

### INSTALLATION

L'installation doit être effectuée en suivant les instructions et effectuée uniquement par du personnel qualifié.

### AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

### AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

### HUMIDITY

Never install the fixture in case of rain, fog or high environmental humidity.

### HUMIDITÉ

N'installez jamais l'appareil en cas de pluie, de brouillard ou d'humidité élevée.

### CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

### NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

### PROTECTION GLASS

Do not use the luminaire if the protection glass is damaged or missing.


### VERRE DE PROTECTION

N'utilisez pas le luminaire si la vitre de protection est endommagée ou manquante.

## 1. WARNING - ATTENTION

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.

Les luminaires doivent être câblés hors tension et tous les câbles et connexions doivent être terminés et vérifiés avant la mise sous tension.



## 2. READ BEFORE INSTALLATION - LIRE AVANT L'INSTALLATION

### Warning:

- Do not remove any supplied product cable labels, since warranty is void if labels are removed.
- Cables **must** be joined with terminal blocks and, considering the operating environment, protected against moisture ingress with IP68 junction box (see **required accessories** in each luminaire).
- Control cables should be of a suitable shielded type and not fixed in proximity to high voltage power cables or other sources of electromagnetic interference.
- **B LIGHT luminaires must only be used with B LIGHT power supplies.**

### Attention:

- Ne retirez pas les étiquettes de câble du produit fournies, car la garantie est annulée si les étiquettes sont retirées.
- Les câbles **doivent** être raccordés avec des blocs de jonction et, compte tenu de l'environnement de fonctionnement, protégés contre l'infiltration d'humidité avec une boîte de jonction IP68 (voir les **required accessories** dans chaque luminaire).
- Les câbles de commande doivent être d'un type blindé approprié et ne pas être fixés à proximité de câbles d'alimentation haute tension ou d'autres sources d'interférences électromagnétiques.
- **Les luminaires B LIGHT doivent uniquement être utilisés avec les alimentations électriques B LIGHT.**

















IP68 junction box  
Boîte de jonction IP68

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.  
B LIGHT ne considérera pas les conditions de garantie valables et déclinera toute responsabilité pour les dommages si l'installation n'est pas effectuée conformément à ce manuel d'installation.



### 3. LUMINAIRE INSTALLATION - INSTALLATION DE LUMINAIRE

<p>1 INSTALLATION ON PLASTERBOARD INSTALLATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE</p>  <p>Ø36 mm / 1.42"</p>	<p>INSTALLATION ON CONCRETE WITH HOUSING BOX (CODE 69301) INSTALLATION SUR BÉTON AVEC BOÎTIER (CODE 69301)</p>  <p>Ø42 mm / 1.65"</p>	<p>INSTALLATION ON CONCRETE WITH HOUSING BOX (CODE 69391) INSTALLATION SUR BÉTON AVEC BOÎTIER (CODE 69391)</p>  <p>Ø122 mm / 4.80"</p>
<p>2 INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH SPRING CLIPS CODE 69834 INSTALLATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE AVEC CLIPS A RESSORT CODE 69834</p> <p>Spring clips Clips a ressort</p>    <p>IP68 junction box Boîte de jonction IP68</p>	<p>INSTALLATION ON CONCRETE WITH O-RING INSTALLATION SUR BÉTON AVEC O-RING</p>   <p><b>IMPORTANT:</b> when using the housing box (code 69301) it is <b>ONLY POSSIBLE</b> to use a IP68 junction box (code 69844).</p> <p><b>IMPORTANT:</b> lors de l'utilisation de la boîte de logement (code 69301), il est <b>POSSIBLE</b> d'utiliser seulement le boîte de jonction IP68 (code 69844).</p> <div><div><p>69301</p></div><div><p>69844</p></div></div>	<p>INSTALLATION ON CONCRETE WITH O-RING INSTALLATION SUR BÉTON AVEC O-RING</p>    <p>IP68 junction box Boîte de jonction IP68</p> <p>69391</p> 

Proper heat dissipation is required when installing the luminaire and, therefore, provide an empty area in the back of the luminaire. Do not sink the luminaire within any materials with low thermal conductivity such as wood, plastic, etc. and do not fix the luminaire with resin, polyurethane foam or silicon.

Une dissipation de chaleur appropriée est requise lors de l'installation du luminaire. Donc, fournir un espace vide à l'arrière du luminaire. Ne pas couler le luminaire dans matériaux à faible conductivité thermique tels que bois, plastique, etc.. Ne pas fixer le luminaire avec de la résine, du polyuréthane mousse ou silicone.



## 5. WIRING EXAMPLE ON/OFF: 24V DC - EXEMPLE DE CÂBLAGE ON/OFF: 24V DC

01 Switch ON/OFF

02 Read section required accessories in each luminaire and choose a 24V DC (constant voltage) Class 2 power supply UL listed.

Choose the power supply considering the correct load and always add a spare 20% as safety margin

03 Luminaires **connected in parallel**

**When connecting the luminaire always observe the correct polarity (+/-). The luminaire has a built-in protection against wrong connections.**


01 Commutateur ON / OFF

02 Lisez la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisissez une alimentation de Classe 2 homologuée UL 24V DC (tension constante).

Choisir l'alimentation en considérant la charge correcte et toujours ajouter une marge de sécurité de 20%

03 Luminaires **connectés en parallèle**

**Lors du raccordement du luminaire, respectez toujours la polarité correcte (+/-). Le luminaire a une protection intégrée contre les mauvaises connexions.**



## 6. WIRING EXAMPLE 1-10V: 24V DC - EXEMPLE DE CÂBLAGE 1-10V: 24V DC

01 Read section required accessories in each luminaire and choose a 24V DC (constant voltage) 1-10V Class 2 power supply UL listed.

**For a perfect dimming, it is necessary that the power supply is saturated to 100%**

02 Luminaires **connected in parallel**


**When connecting the luminaire always observe the correct polarity (+/-). The luminaire has a built-in protection against wrong connections.**

01 Lisez la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisissez une alimentation 24V DC (tension constante) 1-10V Classe 2 listée UL.

**Pour une gradation parfaite, il faut que l'alimentation soit saturée à 100%**

02 Luminaires **connectés en parallèle**

**Lors du raccordement du luminaire, respectez toujours la polarité correcte (+/-). Le luminaire a une protection intégrée contre les mauvaises connexions.**





**7. 0-10V OR DMX DIMMING: 24V DC WITH CONTROL UNIT - 0-10V OU DMX DIMMING: 24V DC AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE**

**Read installation manual SMART DIMM MASTER 4 or SMART DIMM SLAVE 4.**

**Lire le manuel d'installation SMART DIMM MASTER 4 ou SMART DIMM SLAVE 4.**

**8. WIRING DISTANCE - DISTANCE DE CÂBLAGE**

The below wiring distance data are produced from testing with B LIGHT supplied power supplies.

Performance of B LIGHT products with other power supplies cannot be guaranteed. Contact B LIGHT for further information.

Les données de distance de câblage ci-dessous sont produites à partir d'essais avec des alimentations électriques fournies par B LIGHT.

Les performances des produits B LIGHT avec d'autres alimentations ne peuvent pas être garanties. Contactez B LIGHT pour plus d'informations.

**LUMINAIRES 24V DC (CONSTANT VOLTAGE) - LUMINAIRES 24V DC (TENSION CONSTANTE)**

Power supply Source de courant	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Taille de câble / distance de câblage maximale de l'alimentation au dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
20W	12 m	18 m	24 m	36 m	60 m
40W	6 m	9 m	12 m	18 m	30 m
60W	4 m	6 m	8 m	12 m	20 m
100W	2 m	3 m	5 m	7 m	12 m
150W	1,5 m	2,5 m	3 m	5 m	8 m
240W	1 m	1,5 m	2 m	3 m	5 m