


ATTENZIONE - WARNING

I collegamenti devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e con la rete elettrica non alimentata.

Connections should be carried out by qualified personnel only after having disconnected the power.



1. INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA - INSTALLATION OF THE HOUSING BOX

1 PRATICARE FORO - MAKE A HOLE




Ø107 x H86 mm

69493



2 Inserire la controcassa nel foro allineando il tappo al livello del muro finito. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.

Insert the housing box into the hole aligning the cover to the finished wall level. Prepare the cable outlet and cement the housing box.



IMPORTANTE:

Rimuovere il tappo solamente al momento dell'installazione del prodotto per evitare che detriti e sporcizia riempiano la controcassa.

IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

Attenzione:

Per tutte le installazioni all'esterno o per le installazioni dove è presente umidità, utilizzare sempre giunti al gel IP68 che permettono di bloccare il passaggio dell'umidità dal cavo di alimentazione verso l'apparecchio.

Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.



Giunto al gel IP68
IP68 junction box